LOEWE - OPTA „Truxa" 3731W

ECH 81 · EF 89 · EABC 80 · EL 84 · ECC 85 · EM 80 · NTR 58 · ATR 55

ZF (AM)	L	20 19 16 15		460 KHz	max	5) 2) 3)
	L	10			min.	1) 4)
MW	L	13	0	525 KHz	max.	1)
	C	34		1600 KHz	max.	
LW	L	14	0	200 KHz	max.	1)
	L	12	V	200 KHz	max.	1)
MW	L	11	V	600 KHz	max	1)
	C	23		1500 KHz	max.	
KW	L	26	O	7,2 MHz	max	1)
	L	25	V	7,2 MHz	max	
ZF (F.M.)		22 21		10,7 MHz FM	max	4)
	L	18 17			max	5)
		9 8			max	6)
UW	L	7	O	93 MHz FM	max.	7)
		5	V	93 MHz FM	max	

1) Signal über Kunstantenne (200 Ω + 200 pF) auf Empfangseingang (AM Antenne) geben
2) Drehko auf 600 KHz stellen
3) Mit Dämpfungsglied (5 KΩ + 5 nF) abgleichen
4) Signal an G1 Röhre EF 89 legen
5) Signal an G1 Röhre ECH81 legen
6) Signal auf Rohrenkolben ECC 85 mit Tastsonde geben
7) Signal über Kunstantenne 300 Ω sym an Empfänger Eingang (Dipol Antenne) legen

Schaltrichtung
Hub = 1 Kontakt
Gezeichnete Schalterstellung: LW – Hi-Fi

a	b	c	d	e	f	g	h	i	k
UW	TB	KW	SP	MW	JAZZ	LW	BASS	TA	Hi-Fi	Aus

Werte gemessen mit Instrument 333 V V
Spannungen gegen Masse gemessen
auf 300 V-Bereich
Eingeklammerte Werte bei AM

Kondensatoren: 125 V– · 500 V– · 430 V~ 250 V~ Ⓑ

Belastung der Widerstände: 1/4 · 1/3 · 1/2 · 1 · 2 Watt

Ausgabe 2

Achtung! Dieses Schaltbild darf nur mit unserer Genehmigung vervielfältigt werden. Änderungen vorbehalten.

gezeichnet 15.4.58 Persch
geprüft 24.4.58